

## คู่มือ Bluetooth Itech Clip“VR.302”



### คุณสมบัติเบื้องต้น

- Version 2.0 Class 2 + EDR น้ำหนัก 16.7 กรัม
- ระยะทางของคลื่นที่ 2.4 GHz spectrum
- ชั่วโมงการชาร์จ 3 ชั่วโมง, ชั่วโมงการคุยต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง และชั่วโมง แสตนดบาย 120 ชั่วโมง

### วิธีการเชื่อมต่อสัญญาณ

1. ในขณะที่บลูทูธ I.Air ปิดอยู่ ให้กดปุ่ม MFB ค้างประมาณ 8 วินาทีจนกว่าไฟแสดงสถานะจะแสดงสีน้ำเงินสลับกับสีแดง
2. กดปุ่มค้นหาสัญญาณที่โทรศัพท์มือถือ เมื่อหน้าจอมือถือขึ้นว่า “Clip V.R.302” แล้วให้กดปุ่ม “0000”.
3. เมื่อการเชื่อมต่อสัญญาณเสร็จสิ้นสมบูรณ์ บลูทูธจะมีไฟสีน้ำเงินกระพริบ 5 ครั้ง

### ดูสถานะเครื่องจากแสงไฟ

สถานะที่ตัวหูฟัง	สัญญาณไฟแสดงบนหูฟัง
ชาร์จไฟเข้าเครื่อง	สีแดง
ชาร์จเต็มแล้ว	ไฟจะดับสนิท
Low Battery หรือประจุไฟของหูฟังต่ำ	ไฟสีแดงจะกระพริบ
เมื่อแบตเตอรี่หมด	ไฟจะดับสนิท
ชาร์จไฟเต็ม	ไฟสีน้ำเงินกระพริบ
อยู่ห่างไกลสัญญาณ	ไฟสีม่วงกระพริบ 3 ครั้ง แล้วจึงเปลี่ยนเป็นไฟสีน้ำเงินกระพริบ

หมายเหตุ ในขณะที่เครื่องชาร์จอยู่การเชื่อมต่อระหว่างหูฟังกับโทรศัพท์มือถือจะไม่ activate

## การใช้หูฟังบลูทูธ (บางFunction ขึ้นอยู่กับการรองรับของเครื่องมือถือ)

Function	ปุ่ม	สัญญาณเสียง	สัญญาณไฟแสดงบนหูฟัง
เปิดพาวเวอร์ Power On	กดปุ่มMFB ค้างประมาณ 5 วินาที	มีเสียงบีบสั้น ๆ	ไฟสีน้ำเงินกระพริบ3 ครั้ง
ปิดพาวเวอร์ Power Off	กดปุ่มMFBค้างไว้ประมาณ 2 วินาที	มีเสียงบีบยาว ๆ	ไฟสีแดง2วินาทีและหายไป
รับสายเรียกเข้า	กดปุ่ม MFB หนึ่งครั้ง		ไฟสีน้ำเงินกระพริบ
วางสาย	กดปุ่ม MFB หนึ่งครั้ง		ไฟสีน้ำเงินกระพริบ
ปรับVolume หูฟัง	กดปุ่มVolume 1 ครั้งและฟังเสียงที่หูฟัง การปรับจะมีทั้งหมด6 ระดับ (ขึ้น/ลง)		ไฟสีน้ำเงินกระพริบ
โทรออกหมายเลขสุดท้าย	กดปุ่ม MFB เร็ว ๆ 2 ครั้ง		ไฟสีน้ำเงินกระพริบ
การใช้เสียงโทรออก	กดปุ่ม MFB หนึ่งครั้ง	มีเสียงบีบ สั้น ๆ	ไฟสีน้ำเงินกระพริบ
ปฏิเสธการรับสายเมื่อมีสายเรียกเข้า	กดปุ่ม Volume ค้างไว้2วินาที	มีเสียงบีบ สั้น ๆ	ไฟสีน้ำเงินกระพริบ
โอนสายจากหูฟังเข้ามือถือ	ในขณะที่คุยอยู่ กดปุ่ม Volume ค้างไว้ 2 วินาที		ไฟสีน้ำเงินกระพริบ
โอนสายจากมือถือเข้าหูฟัง	ในขณะที่คุยอยู่ กดปุ่ม MFBหนึ่งครั้ง		ไฟสีน้ำเงินกระพริบ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ตเครื่องใหม่

ในบางครั้งที่เราพบว่าหูฟังกับโทรศัพท์มือถือที่เคยเชื่อมต่อ ไม่ค้นพบการเชื่อมต่อ หรือการเชื่อมต่อหายไป ให้ทำการแก้ไขโดยการ reset เครื่องใหม่ เพื่อให้ค่าของหูฟังกลับไปอยู่ที่ค่าเริ่มต้น และจึงเริ่มทำการเชื่อมต่อใหม่กับโทรศัพท์มือถือหลังreset เครื่องแล้ว วิธีการ reset เครื่องให้ปฏิบัติดังนี้

1. กดปุ่ม Volume และเอาสายชาร์จเสียบเข้าในช่อง USB ที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่บนหูฟัง จะพบว่าหูฟังกระพริบสีม่วง 3 ครั้ง
2. ปลดปล่อยมือจากปุ่ม Volume
3. สัญญาณไฟที่หูฟังจะแสดงสีแดง เป็นอันเสร็จสิ้นการ reset เครื่อง

หากท่านมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับหูฟัง Bluetooth Itech กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์ “Advantech” ในห้างพาวเวอร์บายทุกสาขาใกล้บ้านท่าน หรือส่ง E-mail มาที่: [webmaster@advtech.co.th](mailto:webmaster@advtech.co.th) หรือส่ง Fax: 0-2885-5288 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย Support ของบริษัทฯ ติดต่อกลับไปให้บริการแก่ท่าน

สำหรับร้านค้าส่งทั่วประเทศที่เป็นตัวแทนจำหน่าย Bluetooth Itech อยู่ และต้องการส่งสินค้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของ Itech ท่าน

สามารถนำ Bluetooth Itech ส่งผ่านตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ



ได้ทุกที่ทั่วประเทศ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ โทร. 0-2885-5155, 0-2885-5255)